

▼ オムロン CJ2シリーズ対応ケーブル ピンアサイン(マークチューブ印字) 図

CJ2M-MD211用	
GPN-CJ62□-WA	
カスタムNo. X-PLC0385	
入出力コネクタ	
信号名	信号名
IN00/IN10 DC24V	1 2 IN01/IN11 DC24V
IN00/IN10 LD+	3 4 IN01/IN11 LD+
IN00/IN10 OV/LD-	5 6 IN01/IN11 OV/LD-
IN02/IN12 DC24V	7 8 IN03/IN13 DC24V
IN02/IN12 LD+	9 10 IN03/IN13 LD+
IN02/IN12 OV/LD-	11 12 IN03/IN13 OV/LD-
IN04/IN14 DC24V	13 14 IN05/IN15 DC24V
IN04/IN14 LD+	15 16 IN05/IN15 LD+
IN04/IN14 OV/LD-	17 18 IN05/IN15 OV/LD-
IN06/IN16 DC24V	19 20 IN07/IN17 DC24V
IN06/IN16 LD+	21 22 IN07/IN17 LD+
IN06/IN16 OV/LD-	23 24 IN07/IN17 OV/LD-
IN08/IN18 DC24V	25 26 IN09/IN19 DC24V
IN08/IN18 LD+	27 28 IN09/IN19 LD+
IN08/IN18 OV/LD-	29 30 IN09/IN19 OV/LD-
OUT00/OUT10	31 32 OUT01/OUT11
OUT02/OUT12	33 34 OUT03/OUT13
OUT04/OUT14	35 36 OUT05/OUT15
+V A	37 38 +V B
COM A	39 40 COM B
MILソケットオス40芯	

CJ2M-MD212用	
GPN-CJ63□-WA	
カスタムNo. X-PLC0386	
入出力コネクタ	
信号名	信号名
IN00/IN10 DC24V	1 2 IN01/IN11 DC24V
IN00/IN10 LD+	3 4 IN01/IN11 LD+
IN00/IN10 OV/LD-	5 6 IN01/IN11 OV/LD-
IN02/IN12 DC24V	7 8 IN03/IN13 DC24V
IN02/IN12 LD+	9 10 IN03/IN13 LD+
IN02/IN12 OV/LD-	11 12 IN03/IN13 OV/LD-
IN04/IN14 DC24V	13 14 IN05/IN15 DC24V
IN04/IN14 LD+	15 16 IN05/IN15 LD+
IN04/IN14 OV/LD-	17 18 IN05/IN15 OV/LD-
IN06/IN16 DC24V	19 20 IN07/IN17 DC24V
IN06/IN16 LD+	21 22 IN07/IN17 LD+
IN06/IN16 OV/LD-	23 24 IN07/IN17 OV/LD-
IN08/IN18 DC24V	25 26 IN09/IN19 DC24V
IN08/IN18 LD+	27 28 IN09/IN19 LD+
IN08/IN18 OV/LD-	29 30 IN09/IN19 OV/LD-
OUT00/OUT10	31 32 OUT01/OUT11
OUT02/OUT12	33 34 OUT03/OUT13
OUT04/OUT14	35 36 OUT05/OUT15
COM A	37 38 COM B
-V A	39 40 -V B
MILソケットオス40芯	

*信号名は同信号名の区別のためにPLCメーカーマニュアルと若干表現が異なる場合がありますので、確認のうえご注文ください。
信号名表記のないピンは未接続です。ケーブルは必要ピン数に合わせて選定しております。

コネクタ付
ケーブル
選定方法

角型
コネクタ付
ケーブル

同軸
コネクタ付
ケーブル

丸型
コネクタ付
ケーブル

ナイロン
コネクタ付
ケーブル

カスタム
サービス

コネクタ付
ケーブル資料

▼ オムロン CJシリーズ対応ケーブル ピンアサイン(マークチューブ印字) 図

CJ1W-ID231用 GP□-CJ24Y/GPN-CJ24T (カスタムNO)X-PLC0124 入力コネクタ FCNオス40芯 商品ページ ▶564, 566	CJ1W-ID261用 GP□-CJ25Y/GPN-CJ25T (カスタムNO)X-PLC0126 入力コネクタ1 FCNオス40芯 商品ページ ▶564, 566	CJ1W-ID261用 GP□-CJ25Y/GPN-CJ25T (カスタムNO)X-PLC0127 入力コネクタ2 FCNオス40芯 商品ページ ▶564, 566	CJ1W-OD231用 GP□-CJ29Y/GPN-CJ29T (カスタムNO)X-PLC0138 出力コネクタ FCNオス40芯 商品ページ ▶564, 566	CJ1W-ID232用 GP□-CJ48Y (カスタムNO)X-PLC0125 入力コネクタ MILソケットオス40芯 商品ページ ▶564, 566
CJ1W-OD261用 GP□-CJ32Y/GPN-CJ32T (カスタムNO)X-PLC0141 出力コネクタ1 FCNオス40芯 商品ページ ▶564, 566	CJ1W-OD261用 GP□-CJ33Y/GPN-CJ33T (カスタムNO)X-PLC0142 出力コネクタ2 FCNオス40芯 商品ページ ▶564, 566	CJ1W-MD231用 GP□-CJ22Y/GPN-CJ22T (カスタムNO)X-PLC0130 出力コネクタ FCNオス24芯 商品ページ ▶564, 566	CJ1W-MD231用 GP□-CJ23Y/GPN-CJ23T (カスタムNO)X-PLC0131 入力コネクタ FCNオス24芯 商品ページ ▶564, 566	CJ1W-OD232用 GP□-CJ55Y (カスタムNO)X-PLC0139 出力コネクタ MILソケットオス40芯 商品ページ ▶564, 566
CJ1W-MD261用 GP□-CJ27Y/GPN-CJ27T (カスタムNO)X-PLC0134 出力コネクタ FCNオス40芯 商品ページ ▶564, 566	CJ1W-MD261用 GP□-CJ28Y/GPN-CJ28T (カスタムNO)X-PLC0135 入力コネクタ FCNオス40芯 商品ページ ▶564, 566	CJ1W-ID262用 GP□-CJ49Y (カスタムNO)X-PLC0128 入力コネクタ1 MILソケットオス40芯 商品ページ ▶564, 566	CJ1W-ID262用 GP□-CJ52Y (カスタムNO)X-PLC0129 入力コネクタ2 MILソケットオス40芯 商品ページ ▶564, 566	CJ1W-OD233用 GP□-CJ56Y (カスタムNO)X-PLC0140 出力コネクタ MILソケットオス40芯 商品ページ ▶564, 566

*型番末尾にカスタムNOをつけてご注文ください。(型番は商品ページにてご確認ください)

*信号名は同信号名の区別のためにPLCメーカーマニュアルと若干表現が異なる場合がありますので、確認のうえご注文ください。

信号名表記のないピンは未接続です。ケーブルは必要ピン数に合わせて選定しております。

▼ オムロン CJシリーズ対応ケーブル ピンサイン(マークチューブ印字) 図

CJ1W-OD263用		CJ1W-MD233用		CJ1M-CPU22/23用	
GP□-CJ57Y		GP□-CJ58Y		GP□-CJ47Y	
(カスタムNO)X-PLC0143		(カスタムNO)X-PLC0144		(カスタムNO)X-PLC0123	
出力コネクタ1 mCH		出力コネクタ2 m+3CH		入カコネクタ	
信号名 OUT00.m OUT01.m OUT02.m OUT03.m OUT04.m OUT05.m OUT06.m OUT07.m COM0.B +V.D OUT00.m+1 OUT01.m+1 OUT02.m+1 OUT03.m+1 OUT04.m+1 OUT05.m+1 OUT06.m+1 OUT07.m+1 COM1.B +V.B +V.A m+10CH MILソケットオス40芯		信号名 +V.A COM3.A OUT15.m+3 OUT14.m+3 OUT13.m+3 OUT12.m+3 OUT11.m+3 OUT10.m+3 OUT09.m+3 +V.C COM2.A OUT15.m+2 OUT14.m+2 OUT13.m+2 OUT12.m+2 OUT11.m+2 OUT10.m+2 OUT09.m+2 OUT08.m+2 COM2.B OUT15.m+1 OUT14.m+1 OUT13.m+1 OUT12.m+1 OUT11.m+1 OUT10.m+1 OUT09.m+1 OUT08.m+1 COM1.A +V.A m+20CH MILソケットオス40芯		信号名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 *こちらの商品 は信号名が 複雑なため マークチュ ープにはコネ クタブ番号を 印字しており ます。	
商品ページ 564, 566		商品ページ 564, 566		商品ページ 564, 566	
CJ1W-MD263/CJ1W-MD563用		CJ1W-NC113用		CJ1W-NC133用	
GP□-CJ53Y		GPN-CJ35Y/GPN-CJ35T		GPN-CJ36Y/GPN-CJ36T	
(カスタムNO)X-PLC0136		(カスタムNO)X-PLC0146		(カスタムNO)X-PLC0147	
出力コネクタ mCH		入カコネクタ X軸		入カコネクタ X軸	
信号名 OUT00.m OUT01.m OUT02.m OUT03.m OUT04.m OUT05.m OUT06.m OUT07.m COM0.B +V.D OUT00.m+1 OUT01.m+1 OUT02.m+1 OUT03.m+1 OUT04.m+1 OUT05.m+1 OUT06.m+1 OUT07.m+1 COM1.B +V.B +V.A m+10CH MILソケットオス40芯		信号名 A20 A19 A18 A17 A16 A15 A14 A13 A12 A11 A10 A9 A8 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 *こちらの商品 は信号名が 複雑なため マークチュ ープにはコネ クタブ番号を 印字しており ます。		信号名 A20 A19 A18 A17 A16 A15 A14 A13 A12 A11 A10 A9 A8 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 *こちらの商品 は信号名が 複雑なため マークチュ ープにはコネ クタブ番号を 印字しており ます。	
商品ページ 564, 566		商品ページ 564, 566		商品ページ 564, 566	
CJ1W-NC233用		CJ1W-NC413用		CJ1W-CT021用	
GPN-CJ38Y/GPN-CJ38T		GPN-CJ39Y/GPN-CJ39T		GPN-CJ34Y/GPN-CJ34T	
(カスタムNO)X-PLC0149		(カスタムNO)X-PLC0150		(カスタムNO)X-PLC0145	
入カコネクタ Y軸 X軸		X/Y軸コネクタ Y軸 X軸		入カコネクタ	
信号名 B20 B19 B18 B17 B16 B15 B14 B13 B12 B11 B10 B9 B8 B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 *こちらの商 品は信号 名が複雑 なためマ ークチュ ープにはコ ネクタブ番 号を印字し ております。		信号名 B20 B19 B18 B17 B16 B15 B14 B13 B12 B11 B10 B9 B8 B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 *こちらの商 品は信号 名が複雑 なためマ ークチュ ープにはコ ネクタブ番 号を印字し ております。		信号名 B20 B19 B18 B17 B16 B15 B14 B13 B12 B11 B10 B9 B8 B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 *こちらの商 品は信号 名が複雑 なためマ ークチュ ープにはコ ネクタブ番 号を印字し ております。	
商品ページ 564, 566		商品ページ 564, 566		商品ページ 564, 566	
CJ1W-NC233用		CJ1W-NC413用		CJ1W-CT021用	
GPN-CJ38Y/GPN-CJ38T		GPN-CJ39Y/GPN-CJ39T		GPN-CJ34Y/GPN-CJ34T	
(カスタムNO)X-PLC0149		(カスタムNO)X-PLC0150		(カスタムNO)X-PLC0145	
入カコネクタ Y軸 X軸		X/Y軸コネクタ Y軸 X軸		入カコネクタ	
信号名 B20 B19 B18 B17 B16 B15 B14 B13 B12 B11 B10 B9 B8 B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 *こちらの商 品は信号 名が複雑 なためマ ークチュ ープにはコ ネクタブ番 号を印字し ております。		信号名 B20 B19 B18 B17 B16 B15 B14 B13 B12 B11 B10 B9 B8 B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 *こちらの商 品は信号 名が複雑 なためマ ークチュ ープにはコ ネクタブ番 号を印字し ております。		信号名 B20 B19 B18 B17 B16 B15 B14 B13 B12 B11 B10 B9 B8 B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 *こちらの商 品は信号 名が複雑 なためマ ークチュ ープにはコ ネクタブ番 号を印字し ております。	
商品ページ 564, 566		商品ページ 564, 566		商品ページ 564, 566	
CJ1W-NC233用		CJ1W-NC413用		CJ1W-CT021用	
GPN-CJ38Y/GPN-CJ38T		GPN-CJ39Y/GPN-CJ39T		GPN-CJ34Y/GPN-CJ34T	
(カスタムNO)X-PLC0149		(カスタムNO)X-PLC0150		(カスタムNO)X-PLC0145	
入カコネクタ Y軸 X軸		X/Y軸コネクタ Y軸 X軸		入カコネクタ	
信号名 B20 B19 B18 B17 B16 B15 B14 B13 B12 B11 B10 B9 B8 B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 *こちらの商 品は信号 名が複雑 なためマ ークチュ ープにはコ ネクタブ番 号を印字し ております。		信号名 B20 B19 B18 B17 B16 B15 B14 B13 B12 B11 B10 B9 B8 B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 *こちらの商 品は信号 名が複雑 なためマ ークチュ ープにはコ ネクタブ番 号を印字し ております。		信号名 B20 B19 B18 B17 B16 B15 B14 B13 B12 B11 B10 B9 B8 B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 *こちらの商 品は信号 名が複雑 なためマ ークチュ ープにはコ ネクタブ番 号を印字し ております。	
商品ページ 564, 566		商品ページ 564, 566		商品ページ 564, 566	

*型番末尾にカスタムNOをつけてご注文ください。(型番は商品ページにてご確認ください)

*信号名は同信号名の区別のためにPLCメーカーマニュアルと若干表現が異なる場合がありますので、確認のうえご注文ください。

信号名表記のないピンは未接続です。ケーブルは必要ピン数に合わせて選定しております。