

STASS-DP21
商品ページ [01127](#)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 5051-15 15

結線面から見た回路番号

線色	Pin
白	1
	2
黒	3
	4
白	5
黒	6
	7
	8
	9
青	10
	11
	12
	13
	14
	15

STASS-DP22, 11
商品ページ [01127](#)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 5051-12 15

結線面から見た回路番号

線色	Pin
白	1
	2
黒	3
	4
白	5
黒	6
	7
	8
	9
青	10
	11
	12

STAS-PD1S
商品ページ [01127](#)

2 1

2 1

DF3-2S-2C

結線面から見た回路番号

線色	Pin
白	1
黒	2

STPS-FPFB
商品ページ [01127](#)

1 3

1-1318120-3

結線面から見た回路番号

Pin	線色
1	黒
2	黒/白
3	-

STES-FPF
商品ページ [01127](#)

B1 B2 B3 B4 B5 B6

A1 A2 A3 A4 A5 A6

1-1318118-6

結線面から見た回路番号

線色	Pin
黒	A1
黒/白	B1
赤	A2
赤/白	B2
緑	A3
緑/白	B3
黄	A4
黄/白	B4
-	A5
-	B5
-	A6
シールド	B6

STES-PBC
商品ページ [01127](#)

B1 B2 B3 B4 B5 B6

A1 A2 A3 A4 A5 A6

1-1318118-6

1-1318115-6

結線面から見た回路番号

ドライバ側 (HD)		モータ側 (HM)	
線色	Pin	Pin	線色
橙/黒ドット1	A1	A1	橙/黒ドット1
橙/赤ドット1	B1	B1	橙/赤ドット1
灰/黒ドット1	A2	A2	灰/黒ドット1
灰/赤ドット1	B2	B2	灰/赤ドット1
白/黒ドット1	A3	A3	白/黒ドット1
白/赤ドット1	B3	B3	白/赤ドット1
黄/黒ドット1	A4	A4	黄/黒ドット1
黄/赤ドット1	B4	B4	黄/赤ドット1
-	A5	A5	-
桃/黒ドット1	B5	B5	桃/黒ドット1
桃/赤ドット1	A6	A6	桃/赤ドット1
-	B6	B6	-

山洋電気(株) ステッピングシステム用ハーネス

▼ 入出力信号 ハーネス結線図

STSS-FSF
商品ページ [01128](#)

10114-3000PE

1 7 8 14

勘合面から見た図

線色	入力信号	Pin
薄茶/黒ドット1	CW+(CK+)	1
薄茶/赤ドット1	CW-(CK-)	2
黄/黒ドット1	CCW+(U/D+)	3
黄/赤ドット1	CCW-(U/D-)	4
若草/黒ドット1	PD+	5
若草/赤ドット1	PD-	6
-	-	7
灰/黒ドット1白赤ドット1	入力コモン	8
灰/赤ドット1	EXT	9
白/黒ドット1	F/H	10
薄茶/黒ドット2	MON(コレクタ)	11
薄茶/赤ドット2	MON(エミッタ)	12
黄/黒ドット2	AL(コレクタ)	13
黄/赤ドット2	AL(エミッタ)	14
シールド	FG	カバー

STSS-FPF
商品ページ [01128](#)

10120-3000PE

1 10 11 20

勘合面から見た図

線色	Pin
薄茶/黒ドット1	1
薄茶/赤ドット1	2
黄/黒ドット1	3
黄/赤ドット1	4
-	5
若草/黒ドット1	6
灰/黒ドット1	7
灰/赤ドット1	8
白/黒ドット1	9
白/赤ドット1	10
薄茶/黒ドット2	11
薄茶/赤ドット2	12
黄/黒ドット2	13
黄/赤ドット2	14
若草/黒ドット2	15
若草/赤ドット2	16
灰/黒ドット2	17
灰/赤ドット2	18
白/黒ドット2	19
白/赤ドット2	20
シールド	カバー