


# FCNコネクタハーネス



コネクタ  
ハーネス

## 汎用フードタイプ (AMP製コネクタ使用)

RoHS



**ココが  
特長**

- **低価格なAMP製コネクタを使用しています。**
- ケーブルはストレート・アングル引出ダブラ対応。
- 従来比35%の細径ケーブル、柔軟ケーブルを使用しますと配線が楽になります。
- カスタムNo.をご利用頂きますと、結線の指定が可能です。

**注意**  
ご注意

- ・細径ケーブルは30V対応です。
- ・マークチューブはカスタムNo.の印字指定が無い場合、コネクタピン配列No.が印字されます。機器対応のカスタムNo. 付け忘れにご注意下さい。
- ・追加加工サービスのシース剥き長さ指定は端子付又はマークチューブ付のみとなります。

Delivery  
納期

出荷日	
1~20本	3日目
21~50本	7日目
51本~	都度見積
ストックA	翌日出荷 ¥500/本
5本まで	非在庫品

結線・線色ページ ▶ **1554**  
 部材ページ ▶ **1256**  
 ロープライズ! 即出荷ハーネス ▶ **1314**

指定長(m)	~0.9	1~4	4.1~50
公差	+20mm	+50mm	+指定長の3%

※指定長の公差は上記の通りです。



Order  
注文例

コネクタタイプ	形状仕様タイプ	ケーブルタイプ	指定長(m)
NFCNA	SS	SB	2.5

お値引き			
10~49本	50~99本	100~299本	300本~
5%	10%	15%	都度見積

無料追加加工・カスタムNo.は  
**1205ページ**

※シース剥き長さ指定は一部有料となります。

コネクタタイプ	形状仕様タイプ	外形イメージ図		ケーブルタイプ	指定長(m)	基本単価	ケーブル単価/m																									
		嵌合面と配線方向					SBケーブル	Fケーブル																								
NFCNA ハンダ式コネクタ M2.6 +ネジ式 ロックタイプ (FCN40芯メス)	S (メス)	ピンNo. A1 (1)	ストレー引出 指定長 CN1メス CN2 切落し	細径ケーブル SS30WS AWG28 ツイストペア 2重シールド 30V UL 黒色	0.2 ~ 50	¥1,444	¥334	¥395																								
	SS (メス・メス)	ピンNo. A1 (1)	ストレー引出 指定長 CN1メス CN2メス						¥1,759	¥334	¥395																					
	SY (メス・Y端子) ピン番入り マークチューブ付	ピンNo. A1 (1)	ストレー引出 指定長 CN1メス CN2 Y端子									¥3,107	¥334	¥395																		
	ST (メス・バラ線) ピン番入り マークチューブ付	ピンNo. A1 (1)	ストレー引出 指定長 CN1メス CN2 マークチューブのみ												¥2,433	¥334	¥395															
	SA (アングルメス)	ピンNo. A1 (1)	アングル引出 指定長 CN1メス CN2 切落し															F NA2464 AWG28 ツイストペア シングルシールド 300V UL 紺色	0.1m 毎に 指定可	¥3,196	¥334	¥395										
	SB (アングルメス)	ピンNo. A1 (1)	アングル引出 指定長 CN1メス CN2メス																				¥3,346	¥334	¥395							
	SAS (メス・メス)	ピンNo. A1 (1)	アングル引出 指定長 メス Y端子																							¥2,620	¥334	¥395				
	SBS (メス・メス)	ピンNo. A1 (1)	アングル引出 指定長 CN1メス マークチューブのみ																													
	SAY (メス・Y端子)ピン番入り マークチューブ付	ピンNo. A1 (1)																														
	SBY (メス・Y端子)ピン番入り マークチューブ付	ピンNo. A1 (1)																														
SAT (メス・バラ線)ピン番入り マークチューブ付	ピンNo. A1 (1)																															
SBT (メス・バラ線)ピン番入り マークチューブ付	ピンNo. A1 (1)																															

- Dsub  
コネクタハーネス
- RS-232C  
ハーネス
- MLLソケット  
コネクタハーネス
- FCN  
コネクタハーネス
- セントロニクス  
コネクタハーネス
- MR  
コネクタハーネス
- IEEE1284  
ハーフピッチ  
コネクタハーネス
- PCRハーフピッチ  
コネクタハーネス
- PCSハーフピッチ  
コネクタハーネス
- HDR・HDR  
コネクタハーネス
- DX31ハーフピッチ  
コネクタハーネス
- 8840ハーフピッチ  
コネクタハーネス
- Han防水  
コネクタハーネス
- コネクタ変換・分岐  
ハーネス
- 即出荷  
ハーネス

2009.6  
▼  
2010.5

# FCNコネクタハーネス

▼ NFCNシリーズ 商品ページ▶1247~1251

## 全芯数共通

CN1 ピンNo.	電線識別												CN2 ピンNo.
	SBケーブル			Fケーブル			JNケーブル			JSケーブル			
	対No.	電線色	ライン色	対No.	電線色	ライン色	芯No.	電線色	ライン色	対No.	電線色	ライン色	
A1	1対	橙	黒1	1対	橙	黒1	1	黒	-	1対	黒	-	A1
B1		橙	赤1		橙	赤1	2	白	-		黒	白	B1
A2	2対	灰	黒1	2対	黄	黒1	3	赤	-	2対	赤	-	A2
B2		灰	赤1		黄	赤1	4	緑	-		赤	白	B2
A3	3対	白	黒1	3対	若草	黒1	5	黄	-	3対	緑	-	A3
B3		白	赤1		若草	赤1	6	茶	-		緑	白	B3
A4	4対	黄	黒1	4対	灰	黒1	7	青	-	4対	黄	-	A4
B4		黄	赤1		灰	赤1	8	灰	-		黄	白	B4
A5	5対	桃	黒1	5対	白	黒1	9	橙	-	5対	茶	-	A5
B5		桃	赤1		白	赤1	10	桃	-		茶	白	B5
A6	6対	橙	黒2	6対	橙	黒2	11	空色	-	6対	青	-	A6
B6		橙	赤2		橙	赤2	12	紫	-		青	白	B6
A7	7対	灰	黒2	7対	黄	黒2	13	白	黒	7対	灰	白	A7
B7		灰	赤2		黄	赤2	14	白	赤		灰	白	B7
A8	8対	白	黒2	8対	若草	黒2	15	白	緑	8対	橙	-	A8
B8		白	赤2		若草	赤2	16	白	青		橙	白	B8
A9	9対	黄	黒2	9対	灰	黒2	17	黒	白	9対	紫	-	A9
B9		黄	赤2		灰	赤2	18	黒	赤		紫	白	B9
A10	10対	桃	黒2	10対	白	黒2	19	黒	緑	10対	若葉色	-	A10
B10		桃	赤2		白	赤2	20	黒	青		若葉色	白	B10
A11	11対	橙	黒3	11対	橙	黒3	21	赤	白	11対	桃	-	A11
B11		橙	赤3		橙	赤3	22	赤	黒		桃	白	B11
A12	12対	灰	黒3	12対	黄	黒3	23	赤	緑	12対	空色	-	A12
B12		灰	赤3		黄	赤3	24	赤	青		空色	白	B12
A13	13対	白	黒3	13対	若草	黒3	25	緑	白	13対	白	-	A13
B13		白	赤3		若草	赤3	26	緑	黒		白	黒	B13
A14	14対	黄	黒3	14対	灰	黒3	27	緑	赤	14対	緑	黒	A14
B14		黄	赤3		灰	赤3	28	緑	青		緑	赤	B14
A15	15対	桃	黒3	15対	白	黒3	29	黄	白	15対	黄	黒	A15
B15		桃	赤3		白	赤3	30	黄	黒		黄	赤	B15
A16	16対	橙	黒4	16対	橙	黒4	31	黄	赤	16対	茶	黒	A16
B16		橙	赤4		橙	赤4	32	黄	緑		茶	赤	B16
A17	17対	灰	黒4	17対	黄	黒4	33	黄	青	17対	青	黒	A17
B17		灰	赤4		黄	赤4	34	茶	白		青	赤	B17
A18	18対	白	黒4	18対	若草	黒4	35	茶	黒	18対	灰	黒	A18
B18		白	赤4		若草	赤4	36	茶	赤		灰	黒	B18
A19	19対	黄	黒4	19対	灰	黒4	37	茶	緑	19対	橙	黒	A19
B19		黄	赤4		灰	赤4	38	茶	青		橙	赤	B19
A20	20対	桃	黒4	20対	白	黒4	39	青	白	20対	紫	黒	A20
B20		桃	赤4		白	赤4	40	青	黒		紫	赤	B20
A21	21対	橙	黒連続	21対	橙	黒連続	-	-	-	21対	-	-	A21
B21		橙	赤連続		橙	赤連続	-	-	-		-	-	B21
A22	22対	灰	黒連続	22対	黄	黒連続	-	-	-	22対	-	-	A22
B22		灰	赤連続		黄	赤連続	-	-	-		-	-	B22
A23	23対	白	黒連続	23対	若草	黒連続	-	-	-	23対	-	-	A23
B23		白	赤連続		若草	赤連続	-	-	-		-	-	B23
A24	24対	黄	黒連続	24対	灰	黒連続	-	-	-	24対	-	-	A24
B24		黄	赤連続		灰	赤連続	-	-	-		-	-	B24
端子													端子

シールド

FCNメスコネクタ コンタクト配列図



FCNオスコネクタ コンタクト配列図

