

カスタムNo.結線・印字表

PLC対応ハーネス用カスタムNo.

▼ 三菱電機 Qシリーズ対応ハーネス ピンサイン(マークチューブ印字)図

QX41/QX41-S1/QX71用

GPN-Q7Y-WA/GPN-Q7T-BB

入力コネクタ

信号名	B	A	信号名
X00	20	20	X10
X01	19	19	X11
X02	18	18	X12
X03	17	17	X13
X04	16	16	X14
X05	15	15	X15
X06	14	14	X16
X07	13	13	X17
X08	12	12	X18
X09	11	11	X19
X0A	10	10	X1A
X0B	9	9	X1B
X0C	8	8	X1C
X0D	7	7	X1D
X0E	6	6	X1E
X0F	5	5	X1F
	4	4	
	3	3	
COM_B	2	2	
COM_A	1	1	

FCNオス40芯

QX42/QX42-S1/QX72/QX82/QX82-S1用

GPN-Q7Y-WA/GPN-Q7T-BB

入力コネクタ1

信号名	B	A	信号名
X00	20	20	X10
X01	19	19	X11
X02	18	18	X12
X03	17	17	X13
X04	16	16	X14
X05	15	15	X15
X06	14	14	X16
X07	13	13	X17
X08	12	12	X18
X09	11	11	X19
X0A	10	10	X1A
X0B	9	9	X1B
X0C	8	8	X1C
X0D	7	7	X1D
X0E	6	6	X1E
X0F	5	5	X1F
	4	4	
	3	3	
COM1_B	2	2	
COM1_A	1	1	

GPN-Q7Y-WA/GPN-Q7T-BB

入力コネクタ2

信号名	B	A	信号名
X20	20	20	X30
X21	19	19	X31
X22	18	18	X32
X23	17	17	X33
X24	16	16	X34
X25	15	15	X35
X26	14	14	X36
X27	13	13	X37
X28	12	12	X38
X29	11	11	X39
X2A	10	10	X3A
X2B	9	9	X3B
X2C	8	8	X3C
X2D	7	7	X3D
X2E	6	6	X3E
X2F	5	5	X3F
	4	4	
	3	3	
COM2_B	2	2	
COM2_A	1	1	

FCNオス40芯

QH42P用

GPN-Q26T-BB/GPN-Q26Y-WA

入力コネクタ

信号名	B	A	信号名
X00	20	20	X10
X01	19	19	X11
X02	18	18	X12
X03	17	17	X13
X04	16	16	X14
X05	15	15	X15
X06	14	14	X16
X07	13	13	X17
X08	12	12	X18
X09	11	11	X19
X0A	10	10	X1A
X0B	9	9	X1B
X0C	8	8	X1C
X0D	7	7	X1D
X0E	6	6	X1E
X0F	5	5	X1F
	4	4	
	3	3	
COM_B	2	2	
COM_A	1	1	

GPN-Q27T-BB/GPN-Q27Y-WA

出力コネクタ

信号名	B	A	信号名
Y00	20	20	Y10
Y01	19	19	Y11
Y02	18	18	Y12
Y03	17	17	Y13
Y04	16	16	Y14
Y05	15	15	Y15
Y06	14	14	Y16
Y07	13	13	Y17
Y08	12	12	Y18
Y09	11	11	Y19
Y0A	10	10	Y1A
Y0B	9	9	Y1B
Y0C	8	8	Y1C
Y0D	7	7	Y1D
Y0E	6	6	Y1E
Y0F	5	5	Y1F
	4	4	
	3	3	
	2	2	COM_B
	1	1	COM_A

FCNオス40芯

QX81用

GPN-Q63T-BB/GPP-Q63Y-WA/GPP-Q63T-BB

入力コネクタ

信号名	B	A	信号名
COM_B	19	37	COM_C
COM_A	18	36	X1F
X1E	17	35	X1D
X1C	16	34	X1B
X1A	15	33	X19
X18	14	32	X17
X16	13	31	X15
X14	12	30	X13
X12	10	29	X11
X10	9	28	X0F
X0E	8	27	X0D
X0C	7	26	X0B
X0A	6	25	X09
X08	5	24	X07
X06	4	23	X05
X04	3	22	X03
X02	2	21	X01
X00	1	20	

Dsubオス37芯

*信号名は同信号名の区別のためにPLCメーカーマニュアルと若干表現が異なる場合がありますので、確認のうえご注文ください。

信号名表記のないピンは未接続です。ケーブルは必要ピン数に合わせて選定しております。

ハーネス
選定方法角型
ハーネス同軸
ハーネス丸型
ハーネスナイロン
ハーネスカスタム
ハーネス


ハーネス資料

三菱電機 Qシリーズ対応ハーネス ピンアサイン(マークチューブ印字) 図

QY81P用

GPN-Q64T-BB/GPP-Q64Y-WA/GPP-Q64T-BB

出力コネクタ




Dsubオス37芯

QY41P用

GPN-Q22Y-WA

出力コネクタ


12/24VDC_B
12/24VDC_A

FCNオス40芯

QY71用

GPN-Q23Y-WA

出力コネクタ


5/12VDC_B
5/12VDC_A

FCNオス40芯

QD70P4用

GPN-Q28T-BB/GPN-Q28Y-WA

入出力コネクタ1




FCNオス40芯

QY42P用

GPN-Q24T-BB
GPN-Q24Y-WA


出力コネクタ1

12/24VDC_B
12/24VDC_A

FCNオス40芯

GPN-Q25T-BB
GPN-Q25Y-WA


出力コネクタ2

12/24VDC_B
12/24VDC_ACOM2_B
COM2_A

QD70P8用

GPN-Q29T-BB
GPN-Q29Y-WA


入出力コネクタ1



FCNオス40芯

GPN-Q32T-BB
GPN-Q32Y-WA

入出力コネクタ2




FCNオス40芯

QD75P1用

GPN-Q33T-BB
GPN-Q33Y-WA

入出力コネクタ



FCNオス40芯

*信号名は同信号名の区別のためにPLCメーカーマニュアルと若干表現が異なる場合がありますので、確認のうえご注文ください。

信号名表記のないピンは未接続です。ケーブルは必要ピン数に合わせて選定しております。



QD75P2用

GPN-Q34T-BB
GPN-Q34Y-WA

入出力コネクタ

信号名	B	A	信号名
PULSERB-	20	20	PULSERB+
PULSERA-	19	19	PULSERA+
PULSECOM_B2	18	18	PULSECOM_A2
PULSER_B	17	17	PULSER_A
PULSECOM_B1	16	16	PULSECOM_A1
PULSEF_B	15	15	PULSEF_A
CLRCOM_B	14	14	CLRCOM_A
CLEAR_B	13	13	CLEAR_A
RDYCOM_B	12	12	RDYCOM_A
READY_B	11	11	READY_A
PGOCOM_B	10	10	PGOCOM_A
PG05_B	9	9	PG05_A
PG024_B	8	8	PG024_A
COM_B2	7	7	COM_A2
COM_B1	6	6	COM_A1
CHG_B	5	5	CHG_A
STOP_B	4	4	STOP_A
DOG_B	3	3	DOG_A
RLS_B	2	2	RLS_A
FLS_B	1	1	FLS_A

FCNオス40芯

QD75P4用

GPN-Q36T-BB
GPN-Q36Y-WA

入出力コネクタ2

信号名	B	A	信号名
PULSERB-	20	20	PULSERB+
PULSERA-	19	19	PULSERA+
PULSECOM_B2	18	18	PULSECOM_A2
PULSER_B	17	17	PULSER_A
PULSECOM_B1	16	16	PULSECOM_A1
PULSEF_B	15	15	PULSEF_A
CLRCOM_B	14	14	CLRCOM_A
CLEAR_B	13	13	CLEAR_A
RDYCOM_B	12	12	RDYCOM_A
READY_B	11	11	READY_A
PGOCOM_B	10	10	PGOCOM_A
PG05_B	9	9	PG05_A
PG024_B	8	8	PG024_A
COM_B2	7	7	COM_A2
COM_B1	6	6	COM_A1
CHG_B	5	5	CHG_A
STOP_B	4	4	STOP_A
DOG_B	3	3	DOG_A
RLS_B	2	2	RLS_A
FLS_B	1	1	FLS_A

FCNオス40芯

GPN-Q35T-BB
GPN-Q35Y-WA

入出力コネクタ1

信号名	B	A	信号名
PULSERB-	20	20	PULSERB+
PULSERA-	19	19	PULSERA+
PULSECOM_B2	18	18	PULSECOM_A2
PULSER_B	17	17	PULSER_A
PULSECOM_B1	16	16	PULSECOM_A1
PULSEF_B	15	15	PULSEF_A
CLRCOM_B	14	14	CLRCOM_A
CLEAR_B	13	13	CLEAR_A
RDYCOM_B	12	12	RDYCOM_A
READY_B	11	11	READY_A
PGOCOM_B	10	10	PGOCOM_A
PG05_B	9	9	PG05_A
PG024_B	8	8	PG024_A
COM_B2	7	7	COM_A2
COM_B1	6	6	COM_A1
CHG_B	5	5	CHG_A
STOP_B	4	4	STOP_A
DOG_B	3	3	DOG_A
RLS_B	2	2	RLS_A
FLS_B	1	1	FLS_A

QD75D1用

GPN-Q37T-BB
GPN-Q37Y-WA

入出力コネクタ

信号名	B	A	信号名
PULSERB-	20	20	PULSERB+
PULSERA-	19	19	PULSERA+
PULSER-	18	18	PULSER+
PULSER-	17	17	PULSER+
PULSEF-	16	16	PULSEF+
PULSEF-	15	15	PULSEF+
CLRCOM	14	14	CLRCOM
CLEAR	13	13	CLEAR
RDYCOM	12	12	RDYCOM
READY	11	11	READY
PGOCOM	10	10	PGOCOM
PG05	9	9	PG05
PG024	8	8	PG024
COM_2	7	7	COM_2
COM_1	6	6	COM_1
CHG	5	5	CHG
STOP	4	4	STOP
DOG	3	3	DOG
RLS	2	2	RLS
FLS	1	1	FLS

FCNオス40芯

QD75D2用

GPN-Q38T-BB
GPN-Q38Y-WA

入出力コネクタ

信号名	B	A	信号名
PULSERB-	20	20	PULSERB+
PULSERA-	19	19	PULSERA+
PULSER-	18	18	PULSER+
PULSER+	17	17	PULSER+
PULSEF-	16	16	PULSEF+
PULSEF+	15	15	PULSEF+
CLRCOM_B	14	14	CLRCOM_A
CLEAR_B	13	13	CLEAR_A
RDYCOM_B	12	12	RDYCOM_A
READY_B	11	11	READY_A
PGOCOM_B	10	10	PGOCOM_A
PG05_B	9	9	PG05_A
PG024_B	8	8	PG024_A
COM_B2	7	7	COM_A2
COM_B1	6	6	COM_A1
CHG_B	5	5	CHG_A
STOP_B	4	4	STOP_A
DOG_B	3	3	DOG_A
RLS_B	2	2	RLS_A
FLS_B	1	1	FLS_A

FCNオス40芯

QD75D4用

GPN-Q42T-BB
GPN-Q42Y-WA

入出力コネクタ2

信号名	B	A	信号名
PULSERB-	20	20	PULSER-
PULSERA-	19	19	PULSER-
PULSER-	18	18	PULSER-
PULSER+	17	17	PULSER+
PULSEF-	16	16	PULSEF-
PULSEF+	15	15	PULSEF+
CLRCOM_B	14	14	CLRCOM_A
CLEAR_B	13	13	CLEAR_A
RDYCOM_B	12	12	RDYCOM_A
READY_B	11	11	READY_A
PGOCOM_B	10	10	PGOCOM_A
PG05_B	9	9	PG05_A
PG024_B	8	8	PG024_A
COM_B2	7	7	COM_A2
COM_B1	6	6	COM_A1
CHG_B	5	5	CHG_A
STOP_B	4	4	STOP_A
DOG_B	3	3	DOG_A
RLS_B	2	2	RLS_A
FLS_B	1	1	FLS_A

FCNオス40芯

GPN-Q39T-BB
GPN-Q39Y-WA

入出力コネクタ1

信号名	B	A	信号名
PULSERB-	20	20	PULSERB+
PULSERA-	19	19	PULSERA+
PULSER-	18	18	PULSER-
PULSER+	17	17	PULSER+
PULSEF-	16	16	PULSEF-
PULSEF+	15	15	PULSEF+
CLRCOM_B	14	14	CLRCOM_A
CLEAR_B	13	13	CLEAR_A
RDYCOM_B	12	12	RDYCOM_A
READY_B	11	11	READY_A
PGOCOM_B	10	10	PGOCOM_A
PG05_B	9	9	PG05_A
PG024_B	8	8	PG024_A
COM_B2	7	7	COM_A2
COM_B1	6	6	COM_A1
CHG_B	5	5	CHG_A
STOP_B	4	4	STOP_A
DOG_B	3	3	DOG_A
RLS_B	2	2	RLS_A
FLS_B	1	1	FLS_A

QD75M1用

GPN-Q43T-BB
GPN-Q43Y-WA

入出力コネクタ

信号名	B	A	信号名
PULSERB-	20	20	PULSERB+
PULSERA-	19	19	PULSERA+
PULSER-	18	18	PULSER-
PULSER-	17	17	PULSER-
PULSEF-	16	16	PULSEF-
PULSEF+	15	15	PULSEF+
CLRCOM_B	14	14	CLRCOM_A
CLEAR_B	13	13	CLEAR_A
RDYCOM_B	12	12	RDYCOM_A
READY_B	11	11	READY_A
PGOCOM_B	10	10	PGOCOM_A
PG05_B	9	9	PG05_A
PG024_B	8	8	PG024_A
COM_2	7	7	COM_2
COM_1	6	6	COM_1
CHG	5	5	CHG
STOP	4	4	STOP
DOG	3	3	DOG
RLS	2	2	RLS
FLS	1	1	FLS

FCNオス40芯

QD75M2用

GPN-Q44T-BB
GPN-Q44Y-WA

入出力コネクタ

信号名	B	A	信号名
PULSERB-	20	20	PULSERB+
PULSERA-	19	19	PULSERA+
PULSER-	18	18	PULSER-
PULSER-	17	17	PULSER-
PULSEF-	16	16	PULSEF-
PULSEF+	15	15	PULSEF+
CLRCOM_B	14	14	CLRCOM_A
CLEAR_B	13	13	CLEAR_A
RDYCOM_B	12	12	RDYCOM_A
READY_B	11	11	READY_A
PGOCOM_B	10	10	PGOCOM_A
PG05_B	9	9	PG05_A
PG024_B	8	8	PG024_A
COM_B2	7	7	COM_A2
COM_B1	6	6	COM_A1
CHG_B	5	5	CHG_A
STOP_B	4	4	STOP_A
DOG_B	3	3	DOG_A
RLS_B	2	2	RLS_A
FLS_B	1	1	FLS_A

FCNオス40芯

QD62用

GPN-Q47T-BB
GPN-Q47Y-WA

QD62コネクタ

信号名	B	A	信号名
B20	20	20	A20
B19	19	19	A19
B18	18	18	A18
B17	17	17	A17
B16	16	16	A16
B15	15	15	A15
B14	14	14	A14
B13	13	13	A13
B12	12	12	A12
B11	11	11	A11
B10	10	10	A10
B9	9	9	A9
B8	8	8	A8
B7	7	7	A7
B6	6	6	A6
B5	5	5	A5
B2	2	2	A2
B1	1	1	A1

*こちらの商品
は信号名が
複雑なため
マークチュ
ープにはコネ
クタブピン番
号を印字して
あります。

FCNオス40芯

QD75M4用

GPN-Q46T-BB
GPN-Q46Y-WA

入出力コネクタ2

信号名	B	A	信号名
PULSERB-	20	20	PULSERB+
PULSERA-	19	19	PULSERA+
PULSER-	18	18	PULSER-
PULSER-	17	17	PULSER-
PULSEF-	16	16	PULSEF-
PULSEF+	15	15	PULSEF+
CLRCOM_B	14	14	CLRCOM_A
CLEAR_B	13	13	CLEAR_A
RDYCOM_B	12	12	RDYCOM_A
READY_B	11	11	READY_A
PGOCOM_B	10	10	PGOCOM_A
PG05_B	9	9	PG05_A
PG024_B	8	8	PG024_A
COM_B2	7	7	COM_A2
COM_B1	6	6	COM_A1
CHG_B	5	5	CHG_A
STOP_B	4	4	STOP_A
DOG_B	3	3	DOG_A
RLS_B	2	2	RLS_A
FLS_B	1	1	FLS_A

GPN-Q45T-BB
GPN-Q45Y-WA

入出力コネクタ1

信号名	B	A	信号名
PULSERB-	20	20	PULSERB+
PULSERA-	19	19	PULSERA+
PULSER-	18	18	PULSER-
PULSER-	17	17	PULSER-
PULSEF-	16	16	PULSEF-
PULSEF+	15	15	PULSEF+
CLRCOM_B	14	14	CLRCOM_A
CLEAR_B	13	13	CLEAR_A
RDYCOM_B	12	12	RDYCOM_A
READY_B	11	11	READY_A
PGOCOM_B	10	10	PGOCOM_A
PG05_B	9	9	PG05_A
PG024_B	8	8	PG024_A
COM_B2	7	7	COM_A2
COM_B1	6	6	COM_A1
CHG_B	5	5	CHG_A
STOP_B	4	4	STOP_A
DOG_B	3	3	DOG_A
RLS_B	2	2	RLS_A
FLS_B	1	1	FLS_A

FCNオス40芯

*信号名は同信号名の区別のためにPLCメーカーマニュアルと若干表記が異なる場合がありますので、確認のうえご注文ください。

信号名表記のないピンは未接続です。ケーブルは必要ピン数に合わせて選定しております。

▼ 三菱電機 Qシリーズ対応ハーネス ピンアサイン(マークチューブ印字) 図

QD62D用 GPN-Q48T-BB GPN-Q48Y-WA 入出力コネクタ <table><tr><td>信号名</td><td>B</td><td>A</td><td>信号名</td></tr><tr><td>B20</td><td>20</td><td>20</td><td>A20</td></tr><tr><td>B19</td><td>19</td><td>19</td><td>A19</td></tr><tr><td>B18</td><td>18</td><td>18</td><td>A18</td></tr><tr><td>B17</td><td>17</td><td>17</td><td>A17</td></tr><tr><td>B16</td><td>16</td><td>16</td><td>A16</td></tr><tr><td>B15</td><td>15</td><td>15</td><td>A15</td></tr><tr><td>B14</td><td>14</td><td>14</td><td>A14</td></tr><tr><td>B13</td><td>13</td><td>13</td><td>A13</td></tr><tr><td>B12</td><td>12</td><td>12</td><td>A12</td></tr><tr><td>B11</td><td>11</td><td>11</td><td>A11</td></tr><tr><td>B10</td><td>10</td><td>10</td><td>A10</td></tr><tr><td>B9</td><td>9</td><td>9</td><td>A9</td></tr><tr><td>B8</td><td>8</td><td>8</td><td>A8</td></tr><tr><td>B7</td><td>7</td><td>7</td><td>A7</td></tr><tr><td>B6</td><td>6</td><td>6</td><td>A6</td></tr><tr><td>B5</td><td>5</td><td>5</td><td>A5</td></tr><tr><td>B4</td><td>4</td><td>4</td><td>A4</td></tr><tr><td>B3</td><td>3</td><td>3</td><td>A3</td></tr><tr><td>B2</td><td>2</td><td>2</td><td>A2</td></tr><tr><td>B1</td><td>1</td><td>1</td><td>A1</td></tr></table> FCNオス40芯 *こちらの商品は信号名が複雑なためマークチューブにはコネクタピン番号を印字しております。	信号名	B	A	信号名	B20	20	20	A20	B19	19	19	A19	B18	18	18	A18	B17	17	17	A17	B16	16	16	A16	B15	15	15	A15	B14	14	14	A14	B13	13	13	A13	B12	12	12	A12	B11	11	11	A11	B10	10	10	A10	B9	9	9	A9	B8	8	8	A8	B7	7	7	A7	B6	6	6	A6	B5	5	5	A5	B4	4	4	A4	B3	3	3	A3	B2	2	2	A2	B1	1	1	A1	QD62E用 GPN-Q49T-BB GPN-Q49Y-WA 入出力コネクタ <table><tr><td>信号名</td><td>B</td><td>A</td><td>信号名</td></tr><tr><td>B20</td><td>20</td><td>20</td><td>A20</td></tr><tr><td>B19</td><td>19</td><td>19</td><td>A19</td></tr><tr><td>B18</td><td>18</td><td>18</td><td>A18</td></tr><tr><td>B17</td><td>17</td><td>17</td><td>A17</td></tr><tr><td>B16</td><td>16</td><td>16</td><td>A16</td></tr><tr><td>B15</td><td>15</td><td>15</td><td>A15</td></tr><tr><td>B14</td><td>14</td><td>14</td><td>A14</td></tr><tr><td>B13</td><td>13</td><td>13</td><td>A13</td></tr><tr><td>B12</td><td>12</td><td>12</td><td>A12</td></tr><tr><td>B11</td><td>11</td><td>11</td><td>A11</td></tr><tr><td>B10</td><td>10</td><td>10</td><td>A10</td></tr><tr><td>B9</td><td>9</td><td>9</td><td>A9</td></tr><tr><td>B8</td><td>8</td><td>8</td><td>A8</td></tr><tr><td>B7</td><td>7</td><td>7</td><td>A7</td></tr><tr><td>B6</td><td>6</td><td>6</td><td>A6</td></tr><tr><td>B5</td><td>5</td><td>5</td><td>A5</td></tr><tr><td>B4</td><td>4</td><td>4</td><td>A4</td></tr><tr><td>B3</td><td>3</td><td>3</td><td>A3</td></tr><tr><td>B2</td><td>2</td><td>2</td><td>A2</td></tr><tr><td>B1</td><td>1</td><td>1</td><td>A1</td></tr></table> FCNオス40芯 *こちらの商品は信号名が複雑なためマークチューブにはコネクタピン番号を印字しております。	信号名	B	A	信号名	B20	20	20	A20	B19	19	19	A19	B18	18	18	A18	B17	17	17	A17	B16	16	16	A16	B15	15	15	A15	B14	14	14	A14	B13	13	13	A13	B12	12	12	A12	B11	11	11	A11	B10	10	10	A10	B9	9	9	A9	B8	8	8	A8	B7	7	7	A7	B6	6	6	A6	B5	5	5	A5	B4	4	4	A4	B3	3	3	A3	B2	2	2	A2	B1	1	1	A1	Q172LX用 GPN-Q49T-BB GPN-Q49Y-WA 入出力コネクタ <table><tr><td>信号名</td><td>B</td><td>A</td><td>信号名</td></tr><tr><td>FLS1</td><td>20</td><td>20</td><td>FLS5</td></tr><tr><td>RLS1</td><td>19</td><td>19</td><td>RLS5</td></tr><tr><td>STOP1</td><td>18</td><td>18</td><td>STOP5</td></tr><tr><td>DOG1/CHANGE1</td><td>17</td><td>17</td><td>DOG1/CHANGE5</td></tr><tr><td>FLS2</td><td>16</td><td>16</td><td>FLS6</td></tr><tr><td>RLS2</td><td>15</td><td>15</td><td>RLS6</td></tr><tr><td>STOP2</td><td>14</td><td>14</td><td>STOP6</td></tr><tr><td>DOG2/CHANGE2</td><td>13</td><td>13</td><td>DOG1/CHANGE6</td></tr><tr><td>FLS3</td><td>12</td><td>12</td><td>FLS7</td></tr><tr><td>RLS3</td><td>11</td><td>11</td><td>RLS7</td></tr><tr><td>STOP3</td><td>10</td><td>10</td><td>STOP7</td></tr><tr><td>DOG2/CHANGE3</td><td>9</td><td>9</td><td>DOG1/CHANGE7</td></tr><tr><td>FLS4</td><td>8</td><td>8</td><td>FLS8</td></tr><tr><td>RLS4</td><td>7</td><td>7</td><td>RLS8</td></tr><tr><td>STOP4</td><td>6</td><td>6</td><td>STOP8</td></tr><tr><td>DOG2/CHANGE4</td><td>5</td><td>5</td><td>DOG1/CHANGE8</td></tr><tr><td>COM_B</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr><tr><td>COM_A</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr><tr><td></td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td></td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr></table> FCNオス40芯	信号名	B	A	信号名	FLS1	20	20	FLS5	RLS1	19	19	RLS5	STOP1	18	18	STOP5	DOG1/CHANGE1	17	17	DOG1/CHANGE5	FLS2	16	16	FLS6	RLS2	15	15	RLS6	STOP2	14	14	STOP6	DOG2/CHANGE2	13	13	DOG1/CHANGE6	FLS3	12	12	FLS7	RLS3	11	11	RLS7	STOP3	10	10	STOP7	DOG2/CHANGE3	9	9	DOG1/CHANGE7	FLS4	8	8	FLS8	RLS4	7	7	RLS8	STOP4	6	6	STOP8	DOG2/CHANGE4	5	5	DOG1/CHANGE8	COM_B	4	4		COM_A	3	3			2	2			1	1		Q173PX用 GPN-Q49T-BB GPN-Q49Y-WA 入出力コネクタ <table><tr><td>信号名</td><td>B</td><td>A</td><td>信号名</td></tr><tr><td>HB1</td><td>20</td><td>20</td><td>HA1</td></tr><tr><td>SG_F</td><td>19</td><td>19</td><td>SG_C</td></tr><tr><td>5V</td><td>18</td><td>18</td><td>HPSEL1</td></tr><tr><td>HA1N</td><td>17</td><td>17</td><td>HA1P</td></tr><tr><td>HB1N</td><td>16</td><td>16</td><td>HB1P</td></tr><tr><td>HB2</td><td>15</td><td>15</td><td>HA2</td></tr><tr><td>SG_E</td><td>14</td><td>14</td><td>SG_B</td></tr><tr><td>5V</td><td>13</td><td>13</td><td>HPSEL2</td></tr><tr><td>HA2N</td><td>12</td><td>12</td><td>HA2P</td></tr><tr><td>HB2N</td><td>11</td><td>11</td><td>HB2P</td></tr><tr><td>HB3</td><td>10</td><td>10</td><td>HA3</td></tr><tr><td>SG_D</td><td>9</td><td>9</td><td>SG_A</td></tr><tr><td>5V</td><td>8</td><td>8</td><td>HPSEL3</td></tr><tr><td>HA3N</td><td>7</td><td>7</td><td>HA3P</td></tr><tr><td>HB3N</td><td>6</td><td>6</td><td>HB3P</td></tr><tr><td></td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr><tr><td>TREN1-</td><td>4</td><td>4</td><td>TREN1+</td></tr><tr><td>TREN2-</td><td>3</td><td>3</td><td>TREN2+</td></tr><tr><td>TREN3-</td><td>2</td><td>2</td><td>TREN3+</td></tr><tr><td>FG_B</td><td>1</td><td>1</td><td>FG_A</td></tr></table> FCNオス40芯	信号名	B	A	信号名	HB1	20	20	HA1	SG_F	19	19	SG_C	5V	18	18	HPSEL1	HA1N	17	17	HA1P	HB1N	16	16	HB1P	HB2	15	15	HA2	SG_E	14	14	SG_B	5V	13	13	HPSEL2	HA2N	12	12	HA2P	HB2N	11	11	HB2P	HB3	10	10	HA3	SG_D	9	9	SG_A	5V	8	8	HPSEL3	HA3N	7	7	HA3P	HB3N	6	6	HB3P		5	5		TREN1-	4	4	TREN1+	TREN2-	3	3	TREN2+	TREN3-	2	2	TREN3+	FG_B	1	1	FG_A
信号名	B	A	信号名																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
B20	20	20	A20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
B19	19	19	A19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
B18	18	18	A18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
B17	17	17	A17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
B16	16	16	A16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
B15	15	15	A15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
B14	14	14	A14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
B13	13	13	A13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
B12	12	12	A12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
B11	11	11	A11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
B10	10	10	A10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
B9	9	9	A9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
B8	8	8	A8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
B7	7	7	A7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
B6	6	6	A6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
B5	5	5	A5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
B4	4	4	A4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
B3	3	3	A3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
B2	2	2	A2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
B1	1	1	A1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
信号名	B	A	信号名																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
B20	20	20	A20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
B19	19	19	A19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
B18	18	18	A18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
B17	17	17	A17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
B16	16	16	A16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
B15	15	15	A15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
B14	14	14	A14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
B13	13	13	A13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
B12	12	12	A12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
B11	11	11	A11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
B10	10	10	A10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
B9	9	9	A9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
B8	8	8	A8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
B7	7	7	A7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
B6	6	6	A6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
B5	5	5	A5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
B4	4	4	A4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
B3	3	3	A3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
B2	2	2	A2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
B1	1	1	A1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
信号名	B	A	信号名																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
FLS1	20	20	FLS5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
RLS1	19	19	RLS5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
STOP1	18	18	STOP5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
DOG1/CHANGE1	17	17	DOG1/CHANGE5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
FLS2	16	16	FLS6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
RLS2	15	15	RLS6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
STOP2	14	14	STOP6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
DOG2/CHANGE2	13	13	DOG1/CHANGE6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
FLS3	12	12	FLS7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
RLS3	11	11	RLS7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
STOP3	10	10	STOP7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
DOG2/CHANGE3	9	9	DOG1/CHANGE7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
FLS4	8	8	FLS8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
RLS4	7	7	RLS8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
STOP4	6	6	STOP8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
DOG2/CHANGE4	5	5	DOG1/CHANGE8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
COM_B	4	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
COM_A	3	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	2	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
信号名	B	A	信号名																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
HB1	20	20	HA1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
SG_F	19	19	SG_C																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
5V	18	18	HPSEL1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
HA1N	17	17	HA1P																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
HB1N	16	16	HB1P																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
HB2	15	15	HA2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
SG_E	14	14	SG_B																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
5V	13	13	HPSEL2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
HA2N	12	12	HA2P																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
HB2N	11	11	HB2P																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
HB3	10	10	HA3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
SG_D	9	9	SG_A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
5V	8	8	HPSEL3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
HA3N	7	7	HA3P																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
HB3N	6	6	HB3P																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	5	5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
TREN1-	4	4	TREN1+																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
TREN2-	3	3	TREN2+																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
TREN3-	2	2	TREN3+																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
FG_B	1	1	FG_A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Q173PX-S1用 GPN-Q54T-BB GPN-Q54Y-WA 入出力コネクタ <table><tr><td>信号名</td><td>B</td><td>A</td><td>信号名</td></tr><tr><td>HB1</td><td>20</td><td>20</td><td>HA1</td></tr><tr><td>SG_F</td><td>19</td><td>19</td><td>SG_C</td></tr><tr><td>5V</td><td>18</td><td>18</td><td>HPSEL1</td></tr><tr><td>HA1N</td><td>17</td><td>17</td><td>HA1P</td></tr><tr><td>HB1N</td><td>16</td><td>16</td><td>HB1P</td></tr><tr><td>HB2</td><td>15</td><td>15</td><td>HA2</td></tr><tr><td>SG_E</td><td>14</td><td>14</td><td>SG_B</td></tr><tr><td>5V</td><td>13</td><td>13</td><td>HPSEL2</td></tr><tr><td>HA2N</td><td>12</td><td>12</td><td>HA2P</td></tr><tr><td>HB2N</td><td>11</td><td>11</td><td>HB2P</td></tr><tr><td>HB3</td><td>10</td><td>10</td><td>HA3</td></tr><tr><td>SG_D</td><td>9</td><td>9</td><td>SG_A</td></tr><tr><td>5V</td><td>8</td><td>8</td><td>HPSEL3</td></tr><tr><td>HA3N</td><td>7</td><td>7</td><td>HA3P</td></tr><tr><td>HB3N</td><td>6</td><td>6</td><td>HB3P</td></tr><tr><td></td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr><tr><td>TREN1-</td><td>4</td><td>4</td><td>TREN1+</td></tr><tr><td>TREN2-</td><td>3</td><td>3</td><td>TREN2+</td></tr><tr><td>TREN3-</td><td>2</td><td>2</td><td>TREN3+</td></tr><tr><td>FG_B</td><td>1</td><td>1</td><td>FG_A</td></tr></table> FCNオス40芯	信号名	B	A	信号名	HB1	20	20	HA1	SG_F	19	19	SG_C	5V	18	18	HPSEL1	HA1N	17	17	HA1P	HB1N	16	16	HB1P	HB2	15	15	HA2	SG_E	14	14	SG_B	5V	13	13	HPSEL2	HA2N	12	12	HA2P	HB2N	11	11	HB2P	HB3	10	10	HA3	SG_D	9	9	SG_A	5V	8	8	HPSEL3	HA3N	7	7	HA3P	HB3N	6	6	HB3P		5	5		TREN1-	4	4	TREN1+	TREN2-	3	3	TREN2+	TREN3-	2	2	TREN3+	FG_B	1	1	FG_A	Q172EX用 GPN-Q55T-BB/GPP-Q55T-BB GPN-Q55Y-WA/GPP-Q55Y-WA 入出力コネクタ1 (カスタムNO) <table><tr><td>信号名</td><td>B</td><td>A</td><td>信号名</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>11</td><td>11</td></tr><tr><td>2</td><td>2</td><td>12</td><td>12</td></tr><tr><td>3</td><td>3</td><td>13</td><td>13</td></tr><tr><td>4</td><td>4</td><td>14</td><td>14</td></tr><tr><td>5</td><td>5</td><td>15</td><td>15</td></tr><tr><td>6</td><td>6</td><td>16</td><td>16</td></tr><tr><td>7</td><td>7</td><td>17</td><td>17</td></tr><tr><td>8</td><td>8</td><td>18</td><td>18</td></tr><tr><td>9</td><td>9</td><td>19</td><td>19</td></tr><tr><td>10</td><td>10</td><td>20</td><td>20</td></tr></table> 入出力コネクタ2 (カスタムNO) <table><tr><td>信号名</td><td>B</td><td>A</td><td>信号名</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>11</td><td>11</td></tr><tr><td>2</td><td>2</td><td>12</td><td>12</td></tr><tr><td>3</td><td>3</td><td>13</td><td>13</td></tr><tr><td>4</td><td>4</td><td>14</td><td>14</td></tr><tr><td>5</td><td>5</td><td>15</td><td>15</td></tr><tr><td>6</td><td>6</td><td>16</td><td>16</td></tr><tr><td>7</td><td>7</td><td>17</td><td>17</td></tr><tr><td>8</td><td>8</td><td>18</td><td>18</td></tr><tr><td>9</td><td>9</td><td>19</td><td>19</td></tr><tr><td>10</td><td>10</td><td>20</td><td>20</td></tr></table> IEEE 1284ハーフピッチメス 20芯 *こちらの商品は信号名が複雑なためマークチューブにはコネクタピン番号を印字しております。	信号名	B	A	信号名	1	1	11	11	2	2	12	12	3	3	13	13	4	4	14	14	5	5	15	15	6	6	16	16	7	7	17	17	8	8	18	18	9	9	19	19	10	10	20	20	信号名	B	A	信号名	1	1	11	11	2	2	12	12	3	3	13	13	4	4	14	14	5	5	15	15	6	6	16	16	7	7	17	17	8	8	18	18	9	9	19	19	10	10	20	20																																																																																																																																																																						
信号名	B	A	信号名																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
HB1	20	20	HA1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
SG_F	19	19	SG_C																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
5V	18	18	HPSEL1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
HA1N	17	17	HA1P																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
HB1N	16	16	HB1P																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
HB2	15	15	HA2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
SG_E	14	14	SG_B																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
5V	13	13	HPSEL2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
HA2N	12	12	HA2P																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
HB2N	11	11	HB2P																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
HB3	10	10	HA3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
SG_D	9	9	SG_A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
5V	8	8	HPSEL3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
HA3N	7	7	HA3P																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
HB3N	6	6	HB3P																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	5	5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
TREN1-	4	4	TREN1+																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
TREN2-	3	3	TREN2+																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
TREN3-	2	2	TREN3+																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
FG_B	1	1	FG_A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
信号名	B	A	信号名																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1	1	11	11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
2	2	12	12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
3	3	13	13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
4	4	14	14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
5	5	15	15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
6	6	16	16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
7	7	17	17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
8	8	18	18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
9	9	19	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
10	10	20	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
信号名	B	A	信号名																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1	1	11	11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
2	2	12	12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
3	3	13	13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
4	4	14	14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
5	5	15	15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
6	6	16	16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
7	7	17	17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
8	8	18	18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
9	9	19	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
10	10	20	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Q172EX-S1用 GPN-Q5T-BB/GPP-Q5T-BB GPN-Q5Y-WA/GPP-Q5Y-WA 入出力コネクタ1 (カスタムNO) <table><tr><td>信号名</td><td>B</td><td>A</td><td>信号名</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>11</td><td>11</td></tr><tr><td>2</td><td>2</td><td>12</td><td>12</td></tr><tr><td>3</td><td>3</td><td>13</td><td>13</td></tr><tr><td>4</td><td>4</td><td>14</td><td>14</td></tr><tr><td>5</td><td>5</td><td>15</td><td>15</td></tr><tr><td>6</td><td>6</td><td>16</td><td>16</td></tr><tr><td>7</td><td>7</td><td>17</td><td>17</td></tr><tr><td>8</td><td>8</td><td>18</td><td>18</td></tr><tr><td>9</td><td>9</td><td>19</td><td>19</td></tr><tr><td>10</td><td>10</td><td>20</td><td>20</td></tr></table> 入出力コネクタ2 (カスタムNO) <table><tr><td>信号名</td><td>B</td><td>A</td><td>信号名</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>11</td><td>11</td></tr><tr><td>2</td><td>2</td><td>12</td><td>12</td></tr><tr><td>3</td><td>3</td><td>13</td><td>13</td></tr><tr><td>4</td><td>4</td><td>14</td><td>14</td></tr><tr><td>5</td><td>5</td><td>15</td><td>15</td></tr><tr><td>6</td><td>6</td><td>16</td><td>16</td></tr><tr><td>7</td><td>7</td><td>17</td><td>17</td></tr><tr><td>8</td><td>8</td><td>18</td><td>18</td></tr><tr><td>9</td><td>9</td><td>19</td><td>19</td></tr><tr><td>10</td><td>10</td><td>20</td><td>20</td></tr></table> IEEE1284ハーフピッチメス 20芯 *こちらの商品は信号名が複雑なためマークチューブにはコネクタピン番号を印字しております。	信号名	B	A	信号名	1	1	11	11	2	2	12	12	3	3	13	13	4	4	14	14	5	5	15	15	6	6	16	16	7	7	17	17	8	8	18	18	9	9	19	19	10	10	20	20	信号名	B	A	信号名	1	1	11	11	2	2	12	12	3	3	13	13	4	4	14	14	5	5	15	15	6	6	16	16	7	7	17	17	8	8	18	18	9	9	19	19	10	10	20	20	Q172EX-S2用 GPN-Q59T-BB/GPP-Q59T-BB GPN-Q59Y-WA/GPP-Q59Y-WA 入出力コネクタ1 (カスタムNO) <table><tr><td>信号名</td><td>B</td><td>A</td><td>信号名</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>11</td><td>11</td></tr><tr><td>2</td><td>2</td><td>12</td><td>12</td></tr><tr><td>3</td><td>3</td><td>13</td><td>13</td></tr><tr><td>4</td><td>4</td><td>14</td><td>14</td></tr><tr><td>5</td><td>5</td><td>15</td><td>15</td></tr><tr><td>6</td><td>6</td><td>16</td><td>16</td></tr><tr><td>7</td><td>7</td><td>17</td><td>17</td></tr><tr><td>8</td><td>8</td><td>18</td><td>18</td></tr><tr><td>9</td><td>9</td><td>19</td><td>19</td></tr><tr><td>10</td><td>10</td><td>20</td><td>20</td></tr></table> 入出力コネクタ2 (カスタムNO) <table><tr><td>信号名</td><td>B</td><td>A</td><td>信号名</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>11</td><td>11</td></tr><tr><td>2</td><td>2</td><td>12</td><td>12</td></tr><tr><td>3</td><td>3</td><td>13</td><td>13</td></tr><tr><td>4</td><td>4</td><td>14</td><td>14</td></tr><tr><td>5</td><td>5</td><td>15</td><td>15</td></tr><tr><td>6</td><td>6</td><td>16</td><td>16</td></tr><tr><td>7</td><td>7</td><td>17</td><td>17</td></tr><tr><td>8</td><td>8</td><td>18</td><td>18</td></tr><tr><td>9</td><td>9</td><td>19</td><td>19</td></tr><tr><td>10</td><td>10</td><td>20</td><td>20</td></tr></table> IEEE 1284ハーフピッチメス 20芯 *こちらの商品は信号名が複雑なためマークチューブにはコネクタピン番号を印字しております。	信号名	B	A	信号名	1	1	11	11	2	2	12	12	3	3	13	13	4	4	14	14	5	5	15	15	6	6	16	16	7	7	17	17	8	8	18	18	9	9	19	19	10	10	20	20	信号名	B	A	信号名	1	1	11	11	2	2	12	12	3	3	13	13	4	4	14	14	5	5	15	15	6	6	16	16	7	7	17	17	8	8	18	18	9	9	19	19	10	10	20	20																																																																																																																																																																		
信号名	B	A	信号名																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1	1	11	11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
2	2	12	12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
3	3	13	13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
4	4	14	14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
5	5	15	15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
6	6	16	16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
7	7	17	17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
8	8	18	18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
9	9	19	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
10	10	20	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
信号名	B	A	信号名																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1	1	11	11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
2	2	12	12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
3	3	13	13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
4	4	14	14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
5	5	15	15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
6	6	16	16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
7	7	17	17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
8	8	18	18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
9	9	19	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
10	10	20	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
信号名	B	A	信号名																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1	1	11	11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
2	2	12	12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
3	3	13	13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
4	4	14	14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
5	5	15	15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
6	6	16	16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
7	7	17	17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
8	8	18	18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
9	9	19	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
10	10	20	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
信号名	B	A	信号名																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1	1	11	11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
2	2	12	12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
3	3	13	13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
4	4	14	14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
5	5	15	15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
6	6	16	16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
7	7	17	17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
8	8	18	18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
9	9	19	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
10	10	20	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

*信号名は同信号名の区別のためにPLCメーカーマニュアルと若干表現が異なる場合がありますので、確認のうえご注文ください。

信号名表記のないピンは未接続です。ケーブルは必要ピン数に合わせて選定しております。